

# 产品简介

- 使用前先调试好，默认输出9V左右
- 输入电压4.5-8V
- 输出电压连续可调4.3-27V（逆时针升压）
- 充电电压4.2V，充电电流最大1A
- 放电电流额定2A输出电流要自己去算
- 输出参考额定电流5V 1.4A, 9V 0.8A, 12V 0.6A
- 静态电流约0.5毫安
- 过充电保护：有（充满会自停，但没有锂电池保护电路）
- 过放电保护：无（截止升压2V，但不封锁输出，视情况另加保护板）
- 截止升压2V视情况是否另加保护板
- 尺寸：3.3×2.3×0.9（cm）
- VIN+端可接5V太阳能板，OUT+端可以输出可调电压
- BAT+端可以输出4.2V，给3.7V 18650电池充电
- 可以用于万用表。用在其他需要充电的电器上时请先调好输出电压，再连接用电设备。

